

低圧単相ソリューション



SUN2000-4.95KTL-JPLO



作業性

軽量
12.6kg

作業者1名で設置可能

超小型

超小型
(幅367X高さ367X奥行158 mm)
筐体に冷却ファンなしの自然放熱

設置
簡単

脱着可能なコネクタにより、
カバーを開けずに配線工事が可能

スマート

監視

ストリングごとの高精度監視
IVカーブ測定の実施可能

高発電量

97.5%

最大変換効率97.5%

過積載

300%以上
スーパー過積載に対応

集電箱

SmartACBox-10/1-JPB0

接続

10回路入力、主幹ELCB付き
SUN2000-4.95KTL-JPLOに対応

IP65

完全密閉設計
IP65防水防塵保護等級

通信

SmartLogger1000Aデータ収集装置内蔵
3G/4G無線通信に対応



仕様項目		SUN2000-4.95KTL-JPLO
入力 (DC)	最大入力電圧	600 V
	最大入力電流 (MPPT回路毎)	16 A
	最大短絡電流 (MPPT回路毎)	25 A
	起動電圧	100 V
	MPPT電圧範囲	80 V ~ 530 V
	定格入力電圧	320 V
	最大入力回路数	2/4(分岐端子使用)
	MPPT回路数	2
出力 (AC)	接続方式	単相3線
	定格出力	4,950 W (PF=0.95) 4,950 W (PF=1)
	最大皮相電力	5,210 VA
	定格出力電圧	202 V
	定格出力周波数	50 Hz/60 Hz
	力率設定範囲	0.8(進み)~0.8(遅れ)
	出力電流歪み率	総合5%以下、各次3%以下
効率	JIS効率	97.0%
	最大変換効率	97.5%
保護機能	連系保護	OV、UV、OF、UF
	単独運転検出能動方式	ステップ注入付周波数フィードバック方式(無効電力発振抑制機能対応)
	単独運転検出受動方式	電圧位相跳躍検出方式
	FRT要件	FRT要件(2019)対応
	直流逆接続入力防止	対応
	直流サージ保護	対応
	交流サージ保護	対応
	直流側絶縁抵抗検出	対応
	交流側漏洩電流検出	対応
表示・通信	表示	SmartLogger (Web UI機能) ※1
	LED	運転状態表示灯
	通信適用規格	RS485
その他	寸法(幅×高さ×奥行)	367×367×158 mm ※2
	質量	12.6 kg ※2
	使用環境温度	-30°C ~ 60°C
	冷却方式	自然放熱(筐体ファンレス)
	設置標高(海拔)	4,000 m 以下
	設置湿度(結露なし)	0% ~ 100%
	防水防塵保護等級	IP65
	夜間待機電力	1W以下

※1 SUN2000-4.95KTL- JPLOの設定にはSmartLoggerが必須です。※2 固定用金具を含む。